

R18GG-0 | 18V Fettpistol



- Batteridreven fettpistol, ideell for enkel smøring av kjøretøy og maskiner
- Avgir smøring ved 210 g/min og trykk opptil 10000 PSI / 690 Bar for rask og enkel smøring
- Håndterer 400g patroner og kan fylles til 450g
- Oppbevaring for 76 cm slange som beskytter munnstykket fra skitt og støv
- Låsebryter for å forhindre feilbruk
- Utluftingsventil for lett utslipp av luft

Antall medfølgende batterier	0
Fettkapasitet	400g fettpatron eller 450g i beholder
Flow rate [g/min]	210
Leveres i	Kartong
Leveres med lader?	Nei
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	87.0
Lydtrykk (dB(A))	76.0
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Maks. trykk (bar / PSI)	690 10000
Runtime 1.3Ah	6
Runtime 1.5Ah 1	15
Runtime 2.0Ah 1	7
Runtime 2.5Ah 1	11
Runtime 3.0Ah 1	9
Runtime 4.0Ah 1	18
Runtime 5.0Ah 1	23
Runtime 9.0Ah 1	39
Slangelengde (m)	0.76
Standardudstyr	Ingen
Vekt med batteri (kg)	4.0
Vekt uten batteri [kg]	3.5
Vibrasjonsnivå (m/s ²)	0.7
Vibrasjonsnivå feilmargin (m/s ²)	1.5
Voltstyrke	18V